



arclite

# LCA4041.00.92

lineCENTURY 4000 EM

GTIN: 6438494006521

lineCENTURY 4000 EM - DALI Industrieleuchten Lichtbandeinheit weiss 44W 60° 4000K  
CRI80 LCA4041.00.92 RAL9010

## ARTIKELDETAILS

Notlichtmodul für das Lichtband lineCENTURY 4000. In Tragschiene mit 9-poliger Verdrahtung einsetzbar. Einzelbatterielösung 3h.Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h. Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion „Selbsttest“. Leichte, werkzeuglose Montage. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,7 kg
---------	--------

## MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	44,00 W
Leuchtenlichtausbeute	142 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	53,00 mm
Höhe/Tiefe	49,00 mm
Länge	1.410 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	9
Anschlussart	Flachstecker
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Finnland (FI)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**FCRS05003**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05003

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05006

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben für lineCENTURY 4000 FCRS05007

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben für lineCENTURY 4000 FCRS05008

**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099

**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100



**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



**VS13010**

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...