

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 300/450/500mA 12,6/18,9/21W dimmbar 87500603



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9006210636405
Type / Modell	87500603
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	20 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0.093 kg

BESCHREIBUNG

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber (SELV), Zugentlastung, Ausgangsstrom 300, 450 oder 500 mA, Max. Leistung 21 W, Bis zu 82 % Effizienz, Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, 0° Schraubklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Übertemperatur, Burst-Spannungen 1 kV, Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

MERKMALE

ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein

Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	28 V - 42 V
Ausgangsstrom	300 mA - 500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	12.6 W - 21 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Länge	102 mm
Breite	51 mm
Höhe	30 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein