

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom Casambi Bluetooth LCM BLE 180-290VAC; 254-417V DC, 350-1050mA 42W LCM-40BLE



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4021087058605
Type / Modell	LCM-40BLE
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	54 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	cn
Zolltarifnummer	85043180

## LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.24 kg
---------	---------

## BESCHREIBUNG

Konstantstrom LED Netzgerät, Kunststoffgehäuse SELV, Eingangsspannung 180~295V AC; 254-417V DC, Leistung 42W. Konstantstromausgang 350 - 1.050mA (C.C.) (DIP Switch), IP20, Dimmung über Casambi Bluetooth und push DIM.

## MERKMALE

### ETIM 8.0: LED-Betriebsgerät (EC002710)

Ausführung	dynamisch
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	-
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse

---

Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	-
Ausgangsstrom	350 mA - 1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	40 W - 40 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Länge	123.5 mm
Breite	81.5 mm
Höhe	23 mm
Durchmesser	-
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein