



arclite

89800651

89800651

GTIN: 9006210706221

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED PRO 204 NiCd/NiMH 50V 89800651

ARTIKELDETAILS

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle, Bereitschaftsbetrieb, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Konstante Ausgangsleistung, {nobullet} Selbsttest:, Wöchentlicher Funktionstest, Jährlicher Betriebsdauertest, 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Für weitere Informationen siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku, NiCd- oder NiMH-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,073 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	3,5 W
Überwachungseinrichtung	sonstige
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 - 3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	21,00 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

89800651

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja