



arclite

89899859

89899859

GTIN: 9006210249650

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM powerLED 2 W BASIC SCREW-FIX 89899859

ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), 5 Jahre Garantie, Netz- und Notbetrieb, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Ausgangsleistungsbegrenzung, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, Hochtemperaturzellen 2 Ah, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,056 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|-------------------------|--|
| Produktgruppe | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
| Leistung | 3,5 W |
| Überwachungseinrichtung | Prüftaste |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 139 mm |
| Breite | 30,00 mm |
| Höhe | 21,00 mm |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich (GB) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

89899859