



arclite

87500960

87500960

GTIN: 9006210747576

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 44/1050/42 fixC SRL ADV2 87500960

ARTIKELDETAILS

Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse

Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume)

Für Leuchten der Schutzklasse II

Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711

Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e

Ausgangsstrom 1.050 mA

Max. Ausgangsleistung 44, 1 W

Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h

5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,126 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsstrom | 1.050 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Ausgangsleistung | 31,500 - 44,100 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 147 mm |
| Breite | 43,00 mm |
| Höhe | 30,00 mm |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|