

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ Wifi Garden Dot 3P Ext RGB

Smart+ Garden Dot Multicolor | Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie

Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 0,70 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | III |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom | 110 lm |
| Lichtausbeute | 157 lm/W |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGB |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc _m |
| Ausstrahlungswinkel | 33.00 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Breite | 23,00 mm |
| Höhe | 96,00 mm |
| Produktgewicht | 85,00 g |



SMART WIFI GARDEN DOT RGB
3PEXT

Materialien & Farben

| | |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| Schutzart | IP65 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | WiFi |
| Montageart | Erdspeiß |
| Montageort | Boden |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |

Zertifikate & Standards

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen | CE / EAC |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| BEG förderfähig | Nein |



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|----------------------------------|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART WIFI GARDEN DOT |
|  Konformitätserklärung | CE_SMART WIFI GARDEN DOT RGB 18P |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075478572 | Faltschachtel 1 | 102 mm x 44 mm x 109 mm | 105.00 g | 0.49 dm ³ |
| 4058075478589 | Versandschachtel 4 | 180 mm x 125 mm x 120 mm | 554.00 g | 2.70 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.