



arclite

**89800626**

89800626

GTIN: 9006210703756

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED ST 204 MH/LiFePO4 50V 89800626

## ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Bereitschaftsbetrieb, Selbsttest gemäß IEC 62034, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar, Kompatibel mit den meisten Konstantstrom-LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Zweifarbiges LED zur Statusanzeige, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku mittels 3-Pol-Steckverbindung, Automatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus), {nobullet} Selbsttest:, Zustand des Akkus, Zustand der LED, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen, NiMH oder LiFePO4-Akkus, LA oder 18650-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer für NiMH-Akkus, 1 Jahr Garantie für NiMH-Akkus, 4 – 8 Jahre erwartete Lebensdauer für LiFePO4-Akkus, 3 Jahr Garantie für LiFePO4-Akkus, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,07 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	3,5 W
Überwachungseinrichtung	sonstige
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 - 3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	21,00 mm

89800626

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

---

SONSTIGES

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

---