



arclite

LCA4001.00.92

lineCENTURY 4000

GTIN: 4062029111019

lineCENTURY 4000 - Industrielleuchten Lichtbandeinheit weiss 28W 90° 4000K CRI80
LCA4001.00.92 RAL9010

ARTIKELDETAILS

Hochwertiges LED Lichtbandsystem für Aufbau-Pendelmontage in Werkhallen und für Retail. Einreihige Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und CCT. Installationszubehör separat zu bestellen. 3-Phasen Stromschieneneinsatz integrierbar. Leichte, werkzeuglose Montage. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Lichtstromrückgang nach 150.000h L80/B20 bei ta 25°C. Gültig für 28W, 34W, 44W . Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,4 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	28,00 W
Leuchtenlichtausbeute	152 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	53,00 mm
Höhe/Tiefe	49,00 mm
Länge	1.410 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	5
Anschlussart	Flachstecker
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Finnland (FI)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
SONSTIGES	
REACH Indicator	Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



AA1100151

Halterung für T-Profil für lineCENTURY 4000 AA1100151



AA1100152

Montage Vorrichtung für Kettenaufhängung für lineCENTURY 4000 AA1100152



AA1100153

Halterung mit 3m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100153



AA1100154

Halterung mit 6,2m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100154



FCRS05001

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS05001



FCRS05003

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS05003

**FCRS05005**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS05005

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für
lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss, Kabelbohrung oben für
lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss, Kabelbohrung
oben ...

**FCRS15001**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS15001

**FCRS15005**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS15005

**FCRS15006**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 400...

**MCR053P01W**

3-Phasen Stromschieneneinsatz, Global für lineCENTURY 4000 MCR053P01W

**VM10560A**

Alu Blindplatte 1410mm, weiß für lineCENTURY 4000 VM10560A

**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099

**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100

**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



VS13010

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...



VT22001A

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xF8,2mm für lineCENTURY 4000 VT22001A